

BRIEF INTRODUCTION

TAISHAN
Model No.: D03K

D03K is a digital audio analog convertor, which can transfer digital audio (optical/coaxial) to two channels analog audio and amplify the output (but using directly on headphone is not recommended), just suitable for using together with the devices such as digital television, CD/DVD/Blu-ray player etc., which with coaxial or optical digital signal output.

Feature and main function:

- Maximum support 192KHz/24bit audio signal
- Optical/coaxial optional input function
- 2 sound channels stereo RCA audio output
- 3.5mm sound output dock
- Indication for digital receiving status (LOCKED)
- MINI USB power supply port
- Support form is PCM, do not support DOLBY and DTS form

List of items in the package (please verify)
D03K 1PCS; Power adaptor 1PCS; User manual 1PCS

Specifications:

●Power supply	DC 5V
●Output amplitude	1.5V (0dB Fs)
●Frequency Response	20Hz~20KHz
●Signal to Noise Ratio	≥95dB
●Crosstalk	≥85dB
●Total harmonic distortion	<0.008%
●Size	61.6mm×49.1mm×21mm
●Weight	50g

INSTRUCTIONS FOR USE

Analog audio signal RCA L/R output port

Coaxial input port: connect to player

Line output connector: Connect wireless audio transmitter

Digital signal optical input port: Digital TV

产品简介

TAISHAN
型号: D03K

D03K是一款数字音频解码器，可以将从同轴/光纤输入的数字音频转换为双声道模拟音频并放大输出(不建议直接推动耳机)。适用于数字电视、CD/DVD/Blu-ray播放机等有同轴或光纤数字信号输出的机器配合使用。

产品特点与主要功能:

- 最高支持192 KHz/24bit的音频信号
- 光纤/同轴输入选择功能
- 2声道RCA音频输出接口
- 3.5mm音频输出接口
- 数据接收状态(LOCKED)指示
- MINI USB供电接口
- 支持格式为PCM，不支持DOLBY、DTS

包装内物品单(请检查是否收到以下物品)
D03K主机 1个; 电源适配器 1个; 说明书 1份

规格与参数:

●电源(供电)	DC 5V
●输出幅度	1.5V(0dB Fs)
●频率响应	20Hz~20KHz
●信噪比	≥95dB
●串音衰减	≥85dB
●总谐波失真	<0.008%
●尺寸	61.6mm×49.1mm×21mm
●重量	50g

FQA

- No sound output or sound with noisy ,please set digital output of sound source to be PCM form or insert the power and try it again. (Do not support DOLBY and DTS digital audio)
- Music input connector might have a faulty or unsuitable connection, please reconnect the plug
- Please use the include stock cable or a compatible frequency connect cable in order to ensure a secured output

FC CE RoHS 5190152

使用说明

模拟音频信号RCA左右声道输出接口

同轴输入接口:接DVD Player

线路输出接口: 接无线音频发射器

光纤输入接口:接数字电视

使用說明

電源指示燈: 開機, 紅色燈亮; 關機, 熄滅

信號鎖定指示燈: 接收到有效數據時藍色燈亮起

USB電源輸入: DC5V

同軸/光纖切換開關: 根據輸入音源切換到相應的位置

常見問題

- 沒有聲音輸出, 或者聲音有噪音, 請將音源的數字輸出設置為PCM格式(不支持DOLBY或DTS數字音頻), 或重新拔插電源試一試
- 音樂輸入有可能接觸不牢固, 請重新拔插復位
- 請使用原裝或合適的音頻連接線, 並確保輸出正常

간단한 소개

TAISHAN
Model No.: D03K

디지털 아날로그 컨버터 D03K은 광이나 동축으로부터 오디오 디지털 신호를 전송받아 2채널 아날로그 신호로 변환하는 기능을 제공합니다. (D03K의 아날로그 RCA 포트에 헤드폰을 직접 연결하는 것은 권장하지 않습니다.) D03K는 디지털 텔레비전이나 CD/DVD/블루레이 플레이어 등의 디지털 신호를 광 또는 동축 신호를 아날로그로 변환하는 용도로 사용할 수 있습니다.

사양 및 주요기능:

- 최대 192KHz/24bit 오디오 신호 지원
- 선택 가능한 광/동축 입력
- 2사운드 채널 스테리오 RCA 오디오 출력
- 3.5mm 사운드 출력 잭
- 디지털 신호 수신 표시창 (고정)
- 미니USB 전원공급포트
- 지원 형식은 PCM이며, DOLBY와 DTS형식은 지원하지 않습니다

구성품 (아래 표시된 구성품을 확인해주세요)
D03K 1PCS; USB 1PCS; 사용자 설명서 1PCS

제품 사양:

●전원	DC 5V
●아날로그 출력	1.5V (0dB Fs)
●채널 주파수 영역	20Hz~20KHz
●SNR	≥95dB
●Crosstalk	≥85dB
●전체 사용시 왜곡	<0.008%
●크기	61.6mm×49.1mm×21mm
●무게	50g

사용 안내

아날로그 스테레오 RCA L/R 출력포트

동축 입력 포트: 플레이어에 연결

라인 출력 콘넥터: 무선 오디오 송신기 연결

디지털 신호 광 입력 포트: 디지털TV

사용 안내

전원 상태 표시: 전원을 키면 빨간색이 점등, 전원을 끄면 등이 꺼짐.

신호 상태 표시등: 데이터를 받을 때 파란불이 들어옴

USB 전원 입력: DC5V

복합/옵티컬 스위치: 입력되는 음원에 따라 설정하여

문제발생시 확인

- 소리가 들리지 않거나 잡음이 들릴 때, 음원의 디지털 출력 형식이 PCM 인지 또는 전원이 켜져 있는지 확인하시고 다시 시도해 주십시오. (DOLBY와 DTS 디지털 오디오는 지원하지 않습니다)
- 음악 출력이상의 경우 컨넥터 연결 불량인 경우가 많습니다. 입출력 포트의 단자 및 컨넥터를 확인후 다시 연결해주세요.
- 케이블 이상이 의심되는 경우 동봉된 케이블을 다시 연결하거나, 호환되는 다른 케이블을 이용하여 사용할 수 있습니다.

BRIEF INTRODUCTION

TAISHAN
Model No.: D03K

F0i0 D03K는 DA 컨버터이며, 디지털 오디오 신호(코어키랄/옵티컬)를 스테레오 2ch의 아날로그 신호로 변환하고, 출력을 증폭시켜서 출력합니다. 코어키랄 또는 옵티컬의 디지털 출력이付属하는 TV 및 CD/DVD/Blu-ray 플레이어 등을 콤포, 파워앰프, 파워드 스피커 등의 아날로그 입력에 연결하는 데 적합한 기기입니다.

주요기능:

- 24bit/192KHz를 지원합니다
- 옵티컬/코어키랄의 입력 선택 기능
- 스테레오 RCA 오디오 출력
- 3.5mm 스테레오 미니 출력
- 인디케이터에 의한 디지털 신호 수신 확인(LOCKED)
- 미니USB에 의한 전원 공급
- PCM 대응, DOLBY 및 DTS에는 비대응

패ッケージ리스트 (개봉시 확인 부탁드립니다)
D03K 1PCS; Power adaptor 1PCS; User manual 1PCS

스펙:

●電源供給	DC 5V
●出力	1.5V (0dB Fs)
●周波数帯域	20Hz~20KHz
●S/N比	≥95dB
●クロストーク	≥85dB
●歪み率	<0.008%
●サイズ	61.6mm×49.1mm×21mm
●重量	50g

INSTRUCTIONS FOR USE

アナログRCA出力ポート

デジタル信号用コアキシャル入力ポート

ライン出力: ワイヤレスオーディオトランスミッターを接続

デジタル信号用オプティカル入力ポート

Digital TV

INSTRUCTIONS FOR USE

電源インジケータ: 電源がON時、赤いライトが点灯

シグナル・ステータスの表示ライト: 正しいデータ受け取り時にブルーに点灯

USB電源インプット: DC5V

コアキシャル/オプティカル切替スイッチ: インプットする信号の種類により切替

FQA

- サウンドが出力されない、またはノイズが乗っている場合、サウンドソースのデジタル出力設定がPCMになっているかどうかを確認してください。それでも異常が見受けられる場合、一旦電源を落とし再度ケーブルを接続しなおしてください。(DOLBYとDTSには対応しておりません)
- インプットやアウトプットのコネクタやプラグが正しく接続されているか確認して下さい
- 接続を確実にするために付属のケーブルもしくは正しい仕様のケーブルを使用して下さい

产品简介

TAISHAN
型号: D03K

D03K是一款数字音频解码器，可以将从同轴/光纤输入的数字音频转换为双声道模拟音频并放大输出(不建议直接推动耳机)。适用于数字电视、CD/DVD/Blu-ray播放机等有同轴或光纤数字信号输出的机器配合使用。

产品特点与主要功能:

- 最高支持192 KHz/24bit的音频信号
- 光纤/同轴输入选择功能
- 2声道RCA音频输出接口
- 3.5mm音频输出接口
- 数据接收状态(LOCKED)指示
- MINI USB供电接口
- 支持格式为PCM，不支持DOLBY、DTS

包装内物品单(请检查是否收到以下物品)
D03K主机 1个; 电源适配器 1个; 说明书 1份

规格与参数:

●电源(供电)	DC 5V
●输出幅度	1.5V(0dB Fs)
●频率响应	20Hz~20KHz
●信噪比	≥95dB
●串音衰减	≥85dB
●总谐波失真	<0.008%
●尺寸	61.6mm×49.1mm×21mm
●重量	50g

使用说明

模拟音频信号RCA左右声道输出接口

同轴输入接口:接DVD Player

线路输出接口: 接无线音频发射器

光纤输入接口:接数字电视

使用說明

電源指示燈: 開機, 紅色燈亮; 關機, 熄滅

信號鎖定指示燈: 接收到有效數據時藍色燈亮起

USB電源輸入: DC5V

同軸/光纖切換開關: 根據輸入音源切換到相應的位置

常見問題

- 沒有聲音輸出, 或者聲音有噪音, 請將音源的數字輸出設置為PCM格式(不支持DOLBY或DTS數字音頻), 或重新拔插電源試一試
- 音樂輸入有可能接觸不牢固, 請重新拔插復位
- 請使用原裝或合適的音頻連接線, 並確保輸出正常

BRIEF INTRODUCTION

TAISHAN
Model No.: D03K

Der D03K ist ein digitaler Audio-Analog-Wandler, der digitale Audio-Signale (optisch / koaxial) auf zwei analoge Audio-Kanäle übertragen und verstärken kann (die Verwendung direkt am Kopfhörer ist nicht zu empfehlen). Er ist nur geeignet für den Einsatz zusammen mit Geräten wie Digital-TV, CD / DVD / Blu-ray-Player etc., die mit koaxialen oder optischen Digital-Audio-Arbeiten.

Feature und Hauptfunktion:

- Maximale Unterstützung 192KHz/24bit Audiosignal
- optisch / koaxial Eingang optional Funktion
- 2 Tonkanäle Stereo-Cinch-Audio-Ausgang
- 3.5 mm Audioausgang Dock
- Anzeige für den digitalen Empfang Status (LOCKED)
- Mini-USB-Netzteil-Anschluss
- Das unterstützte Format ist PCM, nicht Dolby- und DTS-Format.

Packungsinhalt (Bitte überprüfen Sie, ob alle Teile vorhanden sind)
D03K 1PCS; Netzteil 1PCS; Bedienungsanleitung 1PCS

Specifications:

●Stromversorgung	DC 5V
●Ausgangsamplitude	1.5V (0dB Fs)
●Frequenzgang	20Hz~20KHz
●SNR	≥95dB
●Crosstalk	≥85dB
●Klirrfaktor	<0.008%
●Größe	61.6mm×49.1mm×21mm
●Gewicht	50g

INSTRUCTIONS FOR USE

analoges Audiosignal am Cinch L/R Ausgang

Digitale Koaxial-Eingang

Line-Ausgang: Wireless-Audio-Sender

Digitale Signalverarbeitung am optischen Eingang

INSTRUCTIONS FOR USE

Power-Kontrolllampe: Rot bei Betrieb

Signal-Kontrolllampe: Blaues Licht beim Empfang gültiges Datum

USB-Stromversorgung Eingang: 5 V DC

Koaxial/optischer Schalter

FQA

- Keine Tonausgabe oder Ton ist zu laut: Setzen Sie bitte den Digitalausgang auf PCM-Format oder unterbrechen Sie die Stromzufuhr und starten es erneut. (Keine Dolby- und DTS-Digital-Audio Ausgabe)
- Wechseln sie das Verbindungskabel
- Bitte benutzen Sie das Originalkabel oder ein kompatibles Kabel mit derselben Frequenz, um eine gesicherte Leistung zu gewährleisten